

Termos
de garantia
da Moura
Clean
Série MF



Instruções de garantia

Atenção:

- A garantia de sua Bateria MOURA CLEAN (Série MF) somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra, observadas as condições de garantia a seguir.
- No final da vida desta bateria o usuário deverá entregá-la ao fabricante para procedimentos de destino final adequado da mesma.

Prazo de garantia:

Uso ESTACIONÁRIO: 3 ANOS
 (3 meses garantia legal + 33 meses garantia contratual)

1. Controle de Prazos

- O prazo é contado a partir da data de venda.
- No caso de eventual troca em garantia, fica mantido o vencimento inicial.

2. Condições de Garantia

• Esta Garantia dá o direito de substituição gratuita da bateria, no caso de defeito de fabricação. A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra do produto.

NÃO SERÃO COBERTOS POR ESTA GARANTIA:

- Danos provocados por uso inadequado;
- Defeitos no sistema elétrico ao qual a bateria for inserida, tais como: sobrecarga; sulfatação, violação: caixa, tampa ou pólos danificados, aplicações não recomendadas e polaridade invertida na instalação ou na recarga e bateria descarregada;
- Uso em aplicações tais como: veículos elétricos, som automotivo, energia eólica, empilhadeira elétrica, sistemas fotovoltaicos e similares;
- Bateria seca, ou nível de solução muito baixo (visor amarelo);
- · Vazamento pela saída de gases.

















- Retire completamente a embalagem plástica antes de instalar a(s) bateria(s);
- Certifique-se que o tipo e a capacidade da bateria são os recomendados para seu sistema, em especial a posição dos terminais positivo (+) e negativo ();
- Evite riscos de acidente. Não instale a bateria sem estar treinado para tal e obedecer às instruções de segurança;
- Remova corrosão dos terminais, bandeja, retentores e suportes antes de instalar a bateria Moura Clean série MF;
- Instale a bateria nivelada, e aperte as conexões conforme especificação de torque recomendado:
- baterias com capacidade C20 até 63Ah: 6N.m
- baterias com capacidade C20 maior que 63Ah: 10N.m;
- A bateria Moura Clean série MF deve ser recarregada através de equipamentos de recarga com tensão constante;
- Garantir a recarga plena antes da próxima descarga;
- Recomenda-se que bateria com visor de nível amarelo/claro, ou com nível de solução muito baixo deve ser substituída, porém sem direito a substituição em garantia;
- Em caso de dúvidas, consulte a Rede MOURA de Assistência Técnica.





Instruções de carga

Regime Único de Flutuação (Carga em Um Estágio).

• 13,60 V ± 0,1V (2,27 Vpe) a 25°C

Regime de Recarga e Flutuação (Carga em Dois Estágios):

- Tensão de Flutuação: 13,20 V ± 0,1V (2,20 Vpe) a 25°C
- Tensão de Recarga: 14,40 V ± 0,1V (2,40 Vpe) a 25°C

Ajuste de tensão em função da temperatura.

Para a faixa de temperatura de 15°C a 45°C a tensão deve ser ajustada conforme segue:

- 13,60 0,024 V/°C acima de 25°C
- 13,60+ 0,024 V/°C abaixo de 25°C





PRIMEIROS SOCORROS - Ácido Sulfúrico

Contato com a pele:

Lavar imediatamente em água corrente abundante.

•Contato com os olhos:

LLavar imediatamente em água corrente por 15 minutos e procurar socorro médico urgente.

•Ingestão:

Beber água ou leite em abundância, e em seguida ingerir leite de magnésia ou ovos batidos. Procurar socorro médico urgente.

· Riscos à saúde:

O contato com os componentes químicos internos desta bateria pode causar danos severos à saúde humana.

• Riscos ao Meio Ambiente:

A destinação final inadequada pode poluir águas e solo.

Composição básica:

Chumbo, ácido sulfúrico diluído e plástico.

• No final da vida útil desta bateria, o usuário deverá devolvê-la aos revendedores ou à rede de assistência técnica autorizada para a destinação adequada ao fabricante. (Resolução CONAMA Nº 401- 04/11/08, art.16, § III).







Assistência técnica

Central de Atendimento 0800 701 2021

Matriz

Rua Diário de Pernambuco, 195, Edson Mororó Moura, Belo Jardim-PE CEP: 55150-615 / Fone: (81) 3411 1000

Filial 10 - Sítio Gavião, S/N, Fazenda Santa Maria Tamboril, Belo Jardim-PE

Fazenda Santa Maria Tamboril, Belo Jardim-PE CEP: 55150-000 / CNPJ09.811.654/0010-60.

Fábrica Itapetininga - Rodoviária Raposo Tavares, Km 169 Itapetininga-SP Distrito Industrial CEP: 18203-340 / Fone: (15) 3511 1800



